CABLE DE CONEXIÓN PARALELA – GENERADORES HONDA LÍNEA EU

CARACTERÍSTICAS

- Permite conectar 2 generadores Honda en paralelo para aumentar la potencia disponible, manteniendo portabilidad.
- En Honda, el paralelo se realiza solo entre 2 equipos compatibles (normalmente dos unidades idénticas).
- La salida final queda limitada por la capacidad de los receptáculos del sistema paralelo/cable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso / Compatibilidad	Qué hace	OEM Honda / Reliance
2x EU1000i / 2x EU2000i / 2x EU2200i / 2x EU3000i Handi (no EU3000is	Cable paralelo para enlazar dos unidades estándar	08E93-HPK123HI
EU2000i + EU2000i Companion / EU2200i Companion	Kit con cable + adaptador RV 30A para enlazar “standard + companion”	08E92-HPK2031
2x EU3000is (solo ciertos SN)	Cable paralelo EU3000is (restricción por número de serie)	06321-ZS9-T30AH
2x EU7000is	Kit paralelo con toma 50A + doble wattímetro, máx. 11.000 W en circuito 50A	08E93-Z37-001AH

RECOMENDACIONES DE USO / SEGURIDAD

Conectar/desconectar el paralelo con ambos generadores apagados.
No mezclar modelos fuera de lo permitido por Honda (especialmente EU2200i con EU2000i).
Verifica que el consumo total no exceda lo que permite el sistema de receptáculos del kit/cable.

DIMENSIONES

Medidas	25 x 10 x 2 cm
Peso	1 kg

Eloy Rosales 4567, Santiago de Chile • TELÉFONOS: +562 2682 5087 / +569 9534 4647
Correo: info@baper.net • BAPER.NET